

NURA-TIRA LED 12V PRO EMISIÓN LATERAL 9,6W 60LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 12V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **NURA-TIRA LED 12V PRO EMISIÓN LATERAL 9,6W 60LED (1m)** está diseñada para proyectos en los que la luz debe salir por el lateral de la tira, no perpendicularmente a la placa. Esta configuración permite crear líneas de luz en detalles estrechos, contornos, señalización y elementos de mobiliario donde una tira convencional no ofrece la dirección de emisión adecuada.

Funciona a **12V**, consume **9,6 W por metro** e integra **60 LED SMD335 por metro**. Está disponible en 3000K y 6000K, con flujos luminosos de 380 lm/m y 420 lm/m respectivamente. Su ancho de 8 mm y el corte cada 50 mm facilitan el ajuste a recorridos precisos y espacios reducidos.

Especificaciones de NURA-TIRA LED 12V PRO EMISIÓN LATERAL 9,6W 60LED

- **Serie:** PRO.

- **Tensión:** 12V.
- **Potencia:** 9,6 W/m.
- **Densidad:** 60 LED/m.
- **Fuente lumínica:** SMD335.
- **Emisión:** lateral.
- **Color de luz:** 3000K o 6000K.
- **Flujo luminoso:** 380 lm/m en 3000K y 420 lm/m en 6000K.
- **Ángulo de apertura:** 120º.
- **Regulación:** regulable.
- **Reproducción cromática:** CRI >80.
- **Protección:** IP20.
- **Ancho:** 8 mm.
- **Longitud de corte:** 50 mm.
- **Formatos disponibles:** 1 m, 5 m y a medida.
- **Garantía:** 3 años.

Aplicaciones del modelo NURA-TIRA LED 12V PRO EMISIÓN LATERAL 9,6W 60LED

NURA es una solución especialmente útil para iluminar cantos, curvas, letras corpóreas, señalización, vitrinas, estanterías y detalles de mobiliario. La salida lateral permite orientar la luz a lo largo del plano de instalación, lo que abre posibilidades distintas a las de una tira con emisión frontal.

Su ancho de 8 mm facilita la integración en huecos estrechos y detalles discretos. El corte cada 50 mm permite adaptar la longitud con precisión, tanto en instalaciones lineales como en recorridos donde resulta importante aproximarse a una medida concreta.

Beneficios

La principal ventaja de la NURA-TIRA LED 12V PRO EMISIÓN LATERAL 9,6W 60LED es su capacidad para dirigir la luz desde el borde de la placa. Esto ayuda a resolver proyectos donde el espacio de montaje obliga a colocar la tira en una posición paralela a la superficie que se desea iluminar.

Las dos temperaturas de color permiten elegir entre una luz cálida de 3000K, apropiada para ambientes acogedores, y una luz fría de 6000K para composiciones de aspecto más definido. Ambas opciones mantienen la misma potencia, densidad de LED, protección IP20 y capacidad de regulación.

Comparación de temperaturas de color

La variante de **3000K** ofrece un flujo de **380 lm/m** y una tonalidad cálida. La opción de **6000K** alcanza **420 lm/m** y proporciona una luz fría. La elección depende del ambiente que se quiera crear y de la integración de NURA con el resto de la iluminación del proyecto.

Consejos de instalación

Antes del montaje, comprueba la dirección de emisión del LED SMD335 y la orientación necesaria en el espacio disponible. Selecciona una fuente de alimentación de 12V y, si se requiere regulación, un controlador compatible con la potencia total instalada. Respeta los puntos de corte de 50 mm y realiza una prueba completa antes de fijar definitivamente la tira.

Al tratarse de una versión IP20, debe instalarse en interiores secos y sin exposición directa a humedad. Para mantener un acabado limpio, verifica que el alojamiento admita los 8 mm de ancho y que no interfiera con la salida lateral de la luz.

Referencias disponibles

Color de luz	Flujo luminoso	IP	Referencia
3000K	380 lm/m	IP20	12-129
6000K	420 lm/m	IP20	12-131

Características técnicas NURA-TIRA LED 12V PRO EMISIÓN LATERAL 9,6W 60LED

Modelo	NURA
Serie	PRO
Tensión	12V
Potencia	9,6 W/m
LED por metro	60 LED/m
Fuente lumínica	SMD335
Emisión	Lateral
Color de luz	3000K o 6000K

Flujo luminoso	380 lm/m o 420 lm/m
Ángulo de apertura	120º
Regulable	Sí
CRI	>80
Protección	IP20
Ancho	8 mm
Corte	50 mm
Disponible en	1 m, 5 m y a medida
Garantía	3 años

Productos relacionados

- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .

GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz
	12-129	3000K
	12-131	6000K